

KingMi Smart Power Strip

Электрический удлинитель - хаб на 3 универсальные розетки и 3 USB порта

Ознакомление с устройством

Спасибо за использование данного устройства. Данный удлинитель имеет 3 стандартных разъёма и 3 USB порта. Устройство оснащено защитой от перепадов напряжения, имеет защитные шторки, которые используются для предотвращения поражения электрическим током, поддерживает функцию USB зарядки.

Стандартные разъёмы
Трёхуровневая защита
Двухуровневая защита

Характеристики

Название: Kingmi Power Strip (адаптер питания);
Модель: QMCXB33CH;
Стандарт: GB 2099.1-2015, GB 4943.1-2011, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012;
Материал корпуса: огнестойкий поликарбонат;
Размер: 225x41x26 (мм);
Длина устройства: общая длина 1.8 м;
Вес: 366 г (вкл. кабель);
Технические параметры: 2500W MAX, 10A MAX, 250V;
Входное напряжение USB модуля: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A;
Выходное напряжение одного USB модуля: 5 V---1.2 A;
Общее выходное напряжение одного USB модуля: 15 W;
Рабочая температура: -10C~+40C.

Особенности устройства

- Защита от перегрузки: в то время, когда сила тока превышает предельное значение, устройство автоматически отключается от питания, таким образом, предотвращая вероятность перегрузки. После устранения возможной причины его перегрузки, в ручном режиме можно восстановить работу удлинителя, заменив предохранитель.
- Двойная защита: двойная, тройная защиты, которые не зависят друг от друга.
- Высокая производительность: 3 USB порта, подходят для одновременной подзарядки трех устройств.
- Соответствие ГОСТ стандартам, каждый разъем одинаково может использоваться для стандартных розеток с тремя плоскими вилами, двумя вилками и для стандартных немецких розеток с двумя круглыми вилками 4.8 мм.
- Огнестойкость: Результаты тестирований материалов на огнестойкость соответствуют государственному ГОСТу.
- Устройство оснащено микросхемой автоматического определения уровня заряда.

Внимание

В случае перегрузки данного устройства, если ток нагрузки превышает 10A, удлинитель может автоматически отключиться от питания. После отсоединения лишнего оборудования, можно возобновить нормальную работу устройства с помощью кнопки питания.

В случае короткого замыкания USB порта, перегрузки и других подобных ситуациях стандартная зарядка устройств невозможна. Необходимо отключить неисправное оборудование, после чего возможно автоматическое восстановление нормальной работы удлинителя.

Меры предосторожности

- Общая мощность всех подключенных устройств не должна превышать номинальную мощность удлинителя.
- Запрещается связывать кабель питания, использовать устройство при скрученном кабеле, чтобы избежать перегрева удлинителя.
- Плохое переднее заземление или нестандартное заземление могут стать причиной возникновения опасной ситуации.
- Не используйте удлинитель в помещениях с повышенной влажностью.
- Запрещается самостоятельно разбирать или вскрывать устройство.
- Запрещается сжигать устройство. Устанавливайте удлинитель вдали от источников тепла.
- При подключенном устройстве к питанию запрещается использовать какие-либо предметы и инструменты для проверки надежности защитных пластин удлинителя.
- Запрещается самостоятельно разбирать, вносить изменения, ремонтировать данное устройство.

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания KingMi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо возврат.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания KingMi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из

«Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания KingMi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

1. Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, повреждение этикетки и маркировки устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания KingMi;
5. Поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной работе.

Список неисправностей

KingMi Smart Power Strip (5 Standards Ports)

Список неисправностей

1. Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства.
2. После подключения устройства к питанию, удлинитель не работает.
3. Не горит индикатор состояния удлинителя.
4. Проблемы с подключением к Wi-Fi.

Онлайн обслуживание: Телефон технического обслуживания: 010-68211801-206
Сайт: www.mi.com

Производитель: ООО «Qingmi (Beijing) Technology»
Адрес: Beijing city, Haiding District, Cuiwei Road 2, China Academy of Science and Technology, East Building, Block B, 6th Floor, Office 601

Компания Qingmi (Beijing) сохраняет за собой право интерпретации в отношении данного товара.